



هاتف Cisco Unified IP 6901

- 1 الطلب
- 2 الرد
- 3 البريد الصوتي
- 4 الانتظار
- 5 المؤتمر
- 6 النقل
- 7 إعادة توجيه المكالمات
- 8 إعدادات الصوت
- 9 تلميحات



ملاحظة

للحصول على أفضل النتائج، قم بطباعة هذا الدليل على ورق بمقاس 14 × 8.5 بوصة (المقاس المعياري).

1 الطلب

لإجراء إحدى المكالمات، ارفع سماعة الهاتف ثم اطلب الرقم.

إعادة طلب الرقم الأخير

ارفع سماعة الهاتف ثم اضغط على زر إعادة الطلب .

2 الرد

عند استلام مكالمة جديدة، يتم عرض المؤشرات التالية على الهاتف:

- ضوء أحمر على شكل وميض على سماعة الهاتف
- ضوء أصفر كهربائي على شكل وميض على زر الخط

للرد على المكالمات، ارفع سماعة الهاتف.

3 البريد الصوتي


عند استلام رسالة جديدة، يعرض الهاتف المؤشرات التالية:

- ضوء أحمر ثابت على سماعة الهاتف
- طنين طلب هاتفي متقطع (إذا كان متوفرًا)

الاستماع للرسائل

قم بطلب رقم الوصول إلى البريد الصوتي (الذي يوفره مسؤول النظام)، ثم اتبع الرسائل الصوتية للاستماع إلى الرسائل الخاصة بك.

4 الانتظار

1. اضغط على زر الانتظار .
2. لاستئناف إحدى المكالمات من وضع الانتظار، اضغط على زر الخط الذي يومض باللون الأخضر، أو ارفع سماعة الهاتف، إذا كانت سماعة الهاتف موضوعة في مكانها.

5 المؤتمر

1. من مكالمات جارية (ليست قيد الانتظار)، اضغط على زر التحكم في المكالمات ثم اتركه للحصول على طنين الطلب الهاتفي.
 2. قم بإجراء مكالمات جديدة.
 3. انتظر حتى يقوم المستلم بالرد أو حتى يقوم الهاتف بالرنين.
 4. اضغط على زر التحكم في المكالمات مرة أخرى ثم اتركه.
- لا يمكن اشتراك إلا ثلاثة أشخاص في المؤتمر في المرة الواحدة.

حذف أحد المشاركين من المؤتمر

أثناء مشاركتك في المؤتمر، اضغط على مفتاح التحكم في المكالمات ثم اتركه لحذف آخر شخص انضم للمؤتمر.

6 النقل

1. من مكالمات جارية (ليست قيد الانتظار)، اضغط على زر التحكم في المكالمات ثم اتركه للحصول على طنين الطلب الهاتفي.
2. قم بإدخال رقم هاتف المستلم.
3. بذلك يكتمل إنهاء المكالمات والنقل.

7 إعادة توجيه المكالمات

1. لإعادة توجيه المكالمات المستلمة على الخط الأساسي إلى رقم آخر، قم بتسجيل الدخول إلى صفحة **User Options** (خيارات المستخدم) على الويب.
2. انتقل إلى **Device (الأجهزة) < Line Settings** (إعدادات الخط).
3. قم بإدخال الرقم الذي تريد إعادة توجيه المكالمات إليه.
4. اضغط على **Save** (حفظ). إذا تم تنشيط "إعادة توجيه كافة المكالمات"، يومض زر الخط باللون الأصفر الكهربائي ويمكن سماع طنين الطلب الهاتفي (إذا كان متوفرًا).

8 إعدادات الصوت

الزر الخاص بالصوت موجود على يمين لوحة المفاتيح.

- لضبط صوت سماعة الهاتف، اضغط على زر الصوت لأعلى أو لأسفل عندما تكون سماعة الهاتف مرفوعة.
- لضبط صوت الرنين، اضغط على زر الصوت لأعلى أو لأسفل عندما تكون سماعة الهاتف موضوعة أو عندما تكون المكالمات قيد الانتظار.
- لإيقاف صوت الهاتف أثناء الرنين، اضغط على زر الصوت لأسفل مرة واحدة (بؤدي الضغط على زر الصوت عدة مرات إلى خفض صوت الرنين).

9 تلميحات

كيف يمكن استخدام زر التحكم في المكالمات؟

زر التحكم في المكالمات موجود في مكان وضع السماعة. يمكنك الضغط على زر التحكم في المكالمات ثم تركه (رفع السماعة ثم وضعها ثم رفعها مرة أخرى بسرعة) لتنشيط الخواص على هاتفك.

كيف يمكنني تعقب المكالمات المتعددة؟

تشير ألوان زر الخط إلى حالات المكالمات وتساعد على إطلاعك عليها باستمرار عند الرد على المكالمات المتعددة:

- مكالمات جارية — الإضاءة باللون الأخضر بشكل ثابت
- مكالمات قيد الانتظار — الإضاءة باللون الأخضر على شكل وميض
- استخدام الخط المشترك عن بُعد — الإضاءة باللون الأحمر بشكل ثابت
- الخط المشترك قيد الانتظار عن بُعد — الإضاءة باللون الأحمر على شكل وميض
- مكالمات واردة — الإضاءة باللون الأصفر الكهربائي على شكل وميض
- إعادة توجيه كافة المكالمات — الإضاءة باللون الأصفر الكهربائي بشكل ثابت

كيف يمكنني الوصول إلى إعدادات المسؤول؟

ارفع سماعة الهاتف، ثم اضغط على الأزرار * و# و0 في وقت واحد للوصول إلى "الاستجابة الصوتية التفاعلية" (IVR) لإعدادات المسؤول الخاصة بالهاتف. رقم PIN الافتراضي هو 24726.

أين يمكنني الحصول على دليل مستخدم كامل؟

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html



المقر الرئيسي في أمريكا
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
الولايات المتحدة الأمريكية
<http://www.cisco.com>
الهاتف: +1408 526-4000
800 553-NETS (6387)
الفاكس: +1408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

تم النشر في 31 مارس 2010 • OL-22601-01