

BRZI POČETAK RADA



Cisco Unified IP Phone 6901

- 1 Biranje
- 2 Odgovaranje
- 3 Glasovna pošta
- 4 Čekanje
- 5 Konferencija
- 6 Prijenos
- 7 Prosljeđivanje poziva
- 8 Postavke glasnoće
- 9 Savjeti



Napomena

Za najbolje rezultate koristite ispis na 8,5 x 14" (legal-veličina) papiru.

1 Biranje

Za upućivanje poziva podignite slušalicu i birajte broj.

Ponovno biranje zadnjeg broja

Podignite slušalicu i pritisnite gumb **PonBir**

2 Odgovaranje

Kad primite novi poziv, na zaslonu će se pojaviti sljedeći pokazatelji:

- Trepćuće crveno svjetlo na slušalici.
- Trepćući žuti gumb linije.

Za javljanje na poziv podignite slušalicu.

3 Glasovna pošta

Kad dobijete novu poruku, na telefonu će se pojaviti sljedeći pokazatelji:

- Trepćuće crveno svjetlo na slušalici.
- Isprekidani ton biranja (ako je dostupno).

Preslušavanje poruka

Birajte broj glasovne pošte (koji ste dobili od administratora sustava), a zatim slijedite glasovne upute kako biste preslušali svoje poruke.

4 Čekanje

1. Pritisnite gumb **Čekanje**
2. Za povrat poziva s čekanja pritisnite trepćući zeleni gumb **Linija** ili podignite slušalicu, ako je slušalica poklopljena.

5 Konferencija

1. Iz spojenog poziva (nije na čekanju), pritisnite i otpustite linijsku sklopku kako biste dobili ton za biranje.
2. Upućivanje novog poziva.
3. Pričekajte na odgovor primatelja ili na zvonjenje telefona.

4. Ponovno pritisnite i otpustite linijsku sklopku. Konferencija može imati istodobno samo tri sudionika.

Uklanjanje sudionika iz konferencije

Kada ste u konferenciji, pritisnite i otpustite linijsku sklopku kako biste uklonili zadnju osobu koja se pridružila konferenciji.

6 Prijenos

1. Iz spojenog poziva (nije na čekanju), pritisnite i otpustite linijsku sklopku kako biste dobili ton za biranje.
2. Upišite broj telefona primatelja.
3. Spustite slušalicu i prijenos će se izvršiti.

7 Prosljeđivanje poziva

1. Za prosljeđivanje poziva koje primite na vašoj primarnoj liniji na drugi broj, prijavite se na svoje internetske stranice Korisničke mogućnosti.
2. Idite u **Uredaj > Postavke linije**.
3. Unesite broj na koji želite proslijediti pozive.
4. Pritisnite **Spremi**. Ako je aktivirano Prosljeđivanje svih poziva, gumb linije trepće žuto i možete čuti isprekidani ton biranja (ako je dostupan).

8 Postavke glasnoće

Gumb Glasnoća nalazi se s lijeve strane tipkovnice.

- Za podešavanje glasnoće slušalice, pritisnite gornji ili donji dio gumba Glasnoća kad je telefon u upotrebi.
- Za podešavanje glasnoće zvona, pritisnite gornji ili donji dio gumba Glasnoća kad je slušalica spuštena ili tijekom trajanja poziva.
- Za utišavanje zvona telefona pritisnite jednom prema dolje gumb Glasnoća (višestrukim pritiskanjem smanjiti će se glasnoća zvona.)

9 Savjeti

Kako koristiti linijsku sklopku?

Linijska sklopka nalazi se na držaču slušalice telefona. Pritiskanjem i otpuštanjem linijske sklopke možete aktivirati značajke telefona.

Kako će voditi evidenciju o više poziva?

Boje gumba linije prikazuju stanje poziva i to vam pomaže da se orijentirate kad je riječ o više poziva:

- Povezani poziv—Mirno zeleno
- Poziv na čekanju—Trepćuće zeleno
- Daljinsko korištenje zajedničke linije—Mirno crveno
- Daljinski poziv na čekanju na zajedničkoj liniji—Trepćuće crveno
- Dolazni poziv—Trepćuće žuto
- Prosljeđivanje svih poziva—Mirno žuto

Kako mogu pristupiti postavkama administratora?

Podignite slušalicu, istodobno pritisnite gume * # i 0 kako biste pristupili govornom sustavu za postavke administratora telefona. Zadani PIN je 24726.

Gdje se može naći kompletan vodič za korisnike?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Sjedišta u Sjevernoj i Južnoj Americi
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
SAD
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Objavljeno 31. ožujka 2010, OL-22573-01

