



Põhilised telefoni ülesanded

Helistamine	Enne või pärast numbrivalimist tõstke toru hargilt.
Numbrikordusvalimine	Vajutage KordVal .
Rääkimine telefoni ja kuulamine kõlarist	(Ainult Rühma kuulamise režiim). Vajutage GListen .
Kuulamine ainult kõlarist	(Ainult Monitori režiim). Vajutage Jälgi .
Kõnelogide kasutamine	Vajutage  ja valige Kataloogid > Vastamata kõned, Tehtud kõned, või Vastatud kõned . Valige number ja vajutage Helista .
Numbrimuutmine	Vajutage Muuda Nr , << või >>.
Kõne ootele panemine/jätkamine	Tõstke esile kõne, mida soovite panna ootele või jätkata ning vajutage  .
Kõne edastamine uuele numbrile	Vajutage SuunEdas , sisestage number ja seejärel vajutage uuesti SuunEdas .
Standardse (ad hoc) konverentskõne alustamine	Vajutage rohkem > Konvrn , helistage osalejale ning seejärel vajutage uuesti Konvrn .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)



KIIRE ÜLEVAADE



Cisco Unified IP-telefoni 7906G ja 7911G juhend rakendusele Cisco Unified Communications Manager 8.0

Põhilised telefoni ülesanded
Tarkvaraklahvide kirjeldus
Telefoniekraani ikoonid
Nuppude ikoonid

Tarkvaraklahvide kirjeldus

EdasKõik	Kõnede suunamise seadistamine/tühistamine
Eemalda	Konverentskõnes osaleja eemaldamine
EemViimK	Konverentskõnele viimati lisatud osaleja eemaldamine
GListen	Saate rääkida telefoni ja kuulata kõlarist (rühma kuulamine)
GLVäljas	Rühma kuulamise desaktiveerimine
Helista	Telefoninumbrile helistamine
Jälgi	Kõne kuulamine kõlarist
KAT	Kõneprobleemide esitamise süsteemadministraatorile
Katkesta	Toimingu katkestamine või ekraanilt väljumine muudatusi rakendamata
Kohtume	Kohtu minuga konverentskõne võõrustamine
KonLoend	Konverentskõnes osalejate kuvamine
Konvrn	Konverentskõne alustamine
KordVal	Viimati valitud numbrikordusvalimine
kSekku	Enda lisamine jagatud liinil olevale kõnele või konverentskõne alustamine
kSuuna	Kõne saatmine või edastamine häälteadete süsteemi
Kustuta	Numbrimuutmisel kursorist paremal olevate märkide kustutamine
Kustuta	Seadete lähtestamine vaikeväärtusele
LõpKõne	Aktiivse kõne katkestamine

LühiVal	Numbri valimine kiirvalimise registrinumbriga
MitteSeg	Suvandi Mitte segada sisse-/väljalülitamine
MonVälja	Monitori funktsiooni desaktiveerimine
Muuda Nr	Numbri muutmine kõnelogis
Otsi	Kataloogi loetelu otsimine
Pargi	Kõne säilitamine kõneparklas
RKorja	Teises rühmas või teisel liinil helisevale kõnele vastamine
rohkem	Täiendavate tarkvaralahvide kuvamine
Sekkum.	Enda lisamine jagatud liinil olevale kõnele
Sulge	Aktiivse akna sulgemine
SuunEdas	Kõne edastamine
Teated	Juurdepääs kõnepostisüsteemile
TgsiHel	Teavituse saamine, kui hõivatud lisanumber on uuesti saadaval
Tühjenda	Kirjete või seadete kustutamine
TÜKorjam	Ühendatud rühmas helisevale kõnele vastamine
Uus kõne	Uue kõne tegemine
Vasta	Kõnele vastamine
VidRež (ainult SCCP)	Video kuvamisrežiimi valimine
VõtaÜles	Teie rühmas teises telefonis helisevale kõnele vastamine
Välju	Naasmine eelmisele ekraanile
Värsken.	Sisu värskendamine
>>	Läbi sisestatud märkide liikumine
<<	Sisestatud märkide kustutamine

Telefoniekraani ikoonid

Liini või kõne olek

	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Kõne on ootel, kaugkõne on ootel
	Ühendatud kõne
	Telefon on hargilt maas
	Telefon on hargil
	Saabuv kõne
	Kasutusel on jagatud liin
	Autenditud kõne
	Krüpteeritud kõne

Teised funktsioonid

	Kiirvalimine on konfigureeritud
	Teade on ootel
	Suvand on valitud
	Funktsioon on aktiveeritud
	Kõnelogis olev URL-kirje on valmis muutmiseks (ainult SIP)

Audio- või videorežiim

	Telefon on kasutusel
	Kõlar on kasutusel (monitor sees)
	Video on aktiveeritud (Cisco Unified IP-telefon 7911G ainult koos SCCP-ga)

Nuppude ikoonid

	Helitugevus
	Navigatsioon
	Ootele panemine
	Rakenduste menüü