







Activități obișnuite efectuate la telefon

Efectuați un apel	Formați numărul și apăsați  .
Răspundeți la un apel	Apăsați  , Răspuns sau  .
Vă deconectați	Apăsați  sau TermApel .
Plasați/reluați un apel din așteptare	Apăsați Așteptare sau Reluare .
Transferați un apel la un nou număr	Selectați Opțiuni > Transfer , introduceți un număr de destinație, apoi mai apăsați o dată pe Opțiuni > Transfer .
Reapelați un număr	Apăsați  de două ori sau Opțiuni > Reapel .
Redirecționați extensia dvs.	Selectați Opțiuni > RedirTot . Introduceți numărul către care doriți să redirecționați toate apelurile. Pentru a anula, alegeți Opțiuni > RedirTot .
Utilizați jurnalele dvs. de apeluri	Selectați Director (Agendă) > Apeluri pierdute , Apeluri primite sau Apeluri efectuate . Pentru a apela, defilați la o listă și apăsați Apelare sau  .
Accesați agenda telefonică	Apăsați Ag Tel sau Director > Agendă telefonică .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18306-01



REFERINȚE RAPIDE



Telefonul IP Cisco Unified Wireless 7925G pentru Cisco Unified Communications Manager 7.0

Utilizarea telefonului

Taste de comenzi rapide și butoane






Definiții pentru chei soft

Introducerea textului







Pictogramele de pe ecranul telefonului

Activități obișnuite efectuate la telefon

Utilizarea telefonului

Pornirea/oprirea telefonului	Apăsați  și mențineți apăsat până când telefonul pornește sau se oprește.
Accesarea caracteristicilor telefonului	Apăsați Opțiuni pentru lista de caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați tasta numerică pentru caracteristică <i>sau</i> • Defilați la caracteristică și apăsați .
Accesarea opțiunilor meniului principal	Apăsați o săgeată de navigare pentru: <ul style="list-style-type: none"> • Meniul Director (Agendă) • Vizualizarea liniei (Telefon) • Meniul Setări (Instrumente) • Meniul Servicii (Lume) Apăsați tasta numerică pentru opțiunea de meniu.
Reglarea luminozității ecranului	Selectați Setări > Setări telefon > Setări ecran , apoi selectați Luminozitate ecran . Apăsați  sau  , apoi apăsați Salvare .
Salt la ecranul principal din Vizualizare linie	Apăsați  (săgeată spre stânga).

Taste de comenzi rapide și butoane


Comutarea soneriei pe vibrații sau sunet	Apăsați și mențineți apăsat  .
Reglarea volumului soneriei, receptorului sau difuzorului	Apăsați  în sus sau în jos.
Dezactivarea/activarea sunetului pe telefon	Apăsați  pentru a comuta.
Activarea difuzorului sau receptorului	Apăsați și mențineți apăsat  . Pentru a utiliza receptorul, apăsați din nou și mențineți apăsat butonul.
Accesarea mesajelor vocale	Apăsați și mențineți apăsat  .
Blocarea/deblocarea tastaturii	Pentru blocare, apăsați și mențineți apăsat  . Pentru deblocare, apăsați Deblocare și OK .

Definiții pentru chei soft

Ag Tel	Deschideți agenda telefonică
Alăt.	Alăturați câteva apeluri existente deja pe o singură linie, pentru a crea o conferință
ApelAbr	Apelați utilizând un număr de index pentru apelare rapidă
Confrn	Creați un apel conferință
DevIm	Trimiteți un apel la sistemul de mesagerie vocală
EditApel	Editați un număr dintr-un jurnal de apeluri
Elimin.	Eliminați un participant la conferință
IntrareF	Vă adăugați la un apel pe o linie partajată
Întâln.	Găzduiți un apel conferință de tip Întâlnire
ListConf	Vizualizați participanții la conferință
LogH	Vă conectați sau vă deconectați de la grupul de hunting
MCID	Raportați apelurile suspecte
Mesaj	Accesați căsuța vocală
ND	Activați/dezactivați Nu deranjați (ND)
Parcare	Stocați un apel utilizând caracteristica Parcare apel
PrelGrp	Răspundeți la un apel care sună la alt grup sau pe altă linie
Preluare	Răspundeți la un apel din cadrul grupului dvs.
QRT	Transmiteți administratorului de sistem problemele legate de apeluri
RedirTot	Setați/anulați redirectionarea apelurilor
RepApel	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă
Transfer	Transferați un apel



Introducerea textului


Caracter – Apăsăți tasta o dată sau de mai multe ori.






Spațiu – Apăsăți .








Număr – Apăsăți tasta numerică.

Simbol – Apăsăți aceste taste:

  pentru a introduce * + - / = \ : ;












 pentru a introduce spațiu , . ‘ “ | _ ~ ’




       &

Pictogramele de pe ecranul telefonului


















Stările liniilor și apelurilor

	Apel în așteptare
	Linie partajată în uz
	Redirecționare apeluri activată
	Apel de intrare sau o linie monitorizată prin BLF care sună (numai Preluare BLF)
	Linia monitorizată prin BLF este în uz
	Linia monitorizată prin BLF este inactivă
	Linia monitorizată prin BLF este în starea Nu deranjați
	Apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă de directoare (stare BLF necunoscută)
	Linie intercom în stare inactivă
	Linie intercom în audio unidirecțional
	Linie intercom în audio bidirecțional

Caracteristici linie

	Linie telefonică
	URL serviciu
	Mesaj vocal

Alte caracteristici

	Fără sunet
	Căști active
	Bluetooth activat
	Dispozitiv Bluetooth conectat
	Mod difuzor activ
	Sonerie dezactivată (mod silențios)
	Sonerie și vibrații activate
	Nu numai vibrații activate
	Aplicație activă
	Stare semnal radio
	Fără semnal radio
	Stare încărcare baterie
	Tastatură blocată
	Numărul de la serviciu pentru un contact
	Numărul de acasă pentru un contact
	Numărul de mobil pentru un contact
	Alt număr pentru un contact