



Vaš telefon

- ① Indikator dohodnega klica ali glasovne pošte
- ② Linijske in funkcijske tipke
- ③ Programske tipke
- ④ Navigacija
- ⑤ Programi in naglavna slušalka
- ⑥ Izklop zvoka in telefon z zvočnikom
- ⑦ Glasnost

Linijske in funkcijske tipke

Z linijskimi in funkcijskimi tipkami si oglejte klice na liniji, dostopajte do funkcij, kot je hitro klicanje, in izvajajte opravila, kot je nadaljevanje zadržanega klica.

Gumbi zasvetijo, da prikažejo naslednja stanja:

- sveti zeleno: linija ni dejavna
- sveti rdeče: linija v uporabi
- utripa rdeče: vhodni ali zadržani klic
- sveti rumenorjavo: linija ni registrirana

Izvedba klica

Vnesite številko in dvignite slušalko.

Odgovarjanje na klic

Pritisnite linijsko tipko, ki utripa rdeče.

Uvrstitev klica na čakanje

1. Pritisnite **Zadržanje klica**.
2. Če želite nadaljevati zadržan klic, še enkrat pritisnite **Zadržanje klica**.

Ogled nedavnih klicev

1. Izberite linijo, ki si jo želite ogledati.
2. Pritisnite **Nedavni**.


Preusmeritev klica na drugo osebo

1. Iz klica, ki ni na čakanju, pritisnite **Prenos**.
2. Vnesite telefonsko številko druge osebe.
3. Pritisnite **Klic**.
4. Znova pritisnite **Prenesi** (preden se druga oseba oglasi ali po tem).


Dodajanje druge osebe v klic

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konf**.
2. Vnesite številko, ki se ji želite pridružiti, in pritisnite **Klič**.
3. Ko je klic povezan, znova pritisnite **Konf**.


Klicanje z naglavno slušalko

1. Priključite naglavno slušalko.
2. S tipkovnico vnesite številko.
3. Pritisnite **Naglavna slušalka** .

Klicanje z zvočnikom

1. S tipkovnico vnesite številko.
2. Pritisnite **Zvočnik** .

Izklop zvoka

1. Pritisnite **Izklop zvoka** .
2. Če želite spet vklopiti zvok, znova pritisnite **IzkZv**.


Poslušanje glasovnih sporočil

Pritisnite **Sporočila** in upoštevajte glasovne pozive. Če želite preveriti sporočila za posamezno linijo, najprej pritisnite linijsko tipko.


Preusmeri vse klice

1. Izberite linijo in pritisnite tipko **Preusmeri**.
2. Izberite številko, na katero želite posredovati klic, ali pritisnite **Sporočila**.
3. Ko se vrnete, pritisnite **Posred.izkl**.


Prilagoditev glasnosti klica

Če želite nastaviti glasnost slušalke, naglavne slušalke ali zvočnika, med uporabo telefona pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** .


Prilagoditev glasnosti zvonjenja

Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** , ko telefon ni v uporabi.


Sprememba načina zvonjenja

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Nastavitve uporabnika > Ton zvonjenja > Int. (n) - ton zvonjenja**, pri čemer je n interna številka.
3. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za poslušanje vzorca pritisnite **Predvajaj**.
4. Če želite shraniti izbor, pritisnite **Izberi** in **Nastavi**.
5. Pritisnite **Nazaj** za izhod.

Prilagoditev kontrasta zaslona

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Nastavitve uporabnika > Nastavitve zaslona > Stopnja kontrasta**.
3. Vrednost za kontrast spremenite s tipkovnico.
4. Pritisnite **Nastavi**.

Prilagoditev osvetlitve zaslona

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Nastavitve uporabnika > Nastavitve zaslona > Časovnik za osvetlitev**.
3. Za pomik med možnostmi pritisnite **Izberi**.
4. Če želite shraniti izbor, pritisnite **Nastavi**.
5. Pritisnite **Nazaj** za izhod.

Uporabniški priročnik

Celoten uporabniški priročnik si lahko ogledate na strani

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)