



Typowe funkcje telefonu

Nawiązanie połączenia	Podnieś słuchawkę przed lub po wybraniu numeru.
Ponowne wybranie numeru	Naciśnij klawisz Powtórz.
Zawieszenie połączenia	Naciśnij klawisz 
Wznowienie zawieszonych połączenia	Naciśnij klawisz 
Szybkie wybieranie numeru	Na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj (przez około dwie sekundy) klawisz numeru, który ustawiono jako klawisz szybkiego wybierania.
Przekazywanie połączenia na nowy numer	Naciśnij klawisz Przekaż, wprowadź numer, a następnie rozłącz się (lub ponownie naciśnij klawisz Przekaż, jeśli telefon nie obsługuje przekazywania przy odłożonej słuchawce).
Rozpoczęcie standardowego połączenia konferencyjnego	Naciśnij klawisz Konferencja i połącz się z uczestnikiem. Następnie ponownie naciśnij klawisz Konferencja.



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i logo Cisco Systems są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Cisco Systems, Inc. lub jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Wszystkie inne marki, nazwy lub znaki handlowe innych firm wymienione w tym dokumencie lub na stronach WWW są własnością tych firm. Użycie słowa partner nie oznacza istnienia umowy spółki między firmą Cisco i inną firmą. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OL-9806-01







Telefon IP Cisco Unified 7902G dla systemu Cisco Unified CallManager 5.0

Definicje klawiszy funkcji




Ikony klawiszy

Typowe funkcje telefonu

Definicje klawiszy funkcji

	Umożliwia ponowne wybranie ostatnio wybranego numeru.
	Umożliwia przekazanie połączenia na inny numer.
	Umożliwia ustanowienie połączenia dla od 3 do 16 uczestników.
	Umożliwia dostęp do zapisanych wiadomości głosowych.

Ikony klawiszy

	Głośność
	Zawieś
	Menu

