



## Обичайни операции с телефона

|  |   |
|--|---|
| Осъществяване на повикване                               | Вдигнете телефона преди или след набиране на желаня номер.  |
| Повторно набиране на номер                               | Натиснете <b>Повторно набиране</b> .  |
| Говорене в слушалката и слушане по високоговорителя      | (Само за режим на групово слушане.) Натиснете <b>ГрСл</b> .   |
| Слушане само по високоговорителя                         | (Само за режим на включен високоговорител.) <b>ВГовВкл</b> .  |
| Използване на регистрите с повиквания                    | Натиснете  и изберете <b>Директории &gt; Пропуснати повиквания, Извършени повиквания</b> или <b>Получени повиквания</b> . Изберете даден номер и натиснете <b>Набиране</b> . |
| Редактиране на номер                                     | Натиснете <b>РедНом</b> , << или >>.  |
| Задържане/ възобновяване на повикване                    | Осветете повикването, което да задържите или да освободите от задържане, след което натиснете  .   |
| Прехвърляне на повикване към нов номер                   | Натиснете <b>Прехвърляне</b> , въведете номера, след което отново натиснете <b>Прехвърляне</b> .  |
| Започване на стандартен (специален) конферентен разговор | Натиснете <b>още &gt; Конфер</b> и наберете участника, след което отново натиснете <b>Конфер</b> .  |



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)



### БЪРЗА СПРАВКА



## Ръководство на телефона за Cisco Unified IP телефон 7906G и 7911G за Cisco Unified Communications Manager 8.0

Обичайни операции с телефона  
Екранни бутони  
Икони на екрана на телефона  
Икони на бутони

## Екранни бутони




|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Актуализиране</b>         | Обновяване на съдържанието  |
| <b>ВГовВкл</b>               | Слушане на разговор от високоговорителя   |
| <b>ВГовИзкл</b>              | Изключване на високоговорителя  |
| <b>Видорежим (само SCCP)</b> | Избор на режим на показване на видеото  |
| <b>ГрСл</b>                  | Говорене в слушалката и слушане по високоговорителя (режим на групово слушане)  |
| <b>ГрСл изкл.</b>            | Изключване на режима на групово слушане   |
| <b>ДокКач</b>                | Предаване на информация за проблеми с повикванията на системния администратор   |
| <b>ЗадПов</b>                | Запазване на активно повикване с помощта на функцията за задържане на повикване |
| <b>Затваряне</b>             | Затваряне на текущия прозорец   |
| <b>Изтриване</b>             | Изтриване на знаци вдясно от курсора при използване на "РедНом"                 |
| <b>Изход</b>                 | Връщане към предишния екран   |
| <b>Изчистване</b>            | Изтриване на записи или настройки   |
| <b>Конфер</b>                | Създаване на конферентен разговор   |
| <b>КрайРаз</b>               | Прекъсване на текущото повикване  |
| <b>Набиране</b>              | Набиране на телефонен номер   |
| <b>Намеса</b>                | Влизане в разговор по споделена линия   |
| <b>НамКон</b>                | Влизане в разговор по споделена линия и създаване на конферентен разговор       |
| <b>НеБезп</b>                | Включване/изключване на функцията "Не ме безпокойте"                            |
| <b>НезОткл</b>               | Изпращане или пренасочване на повикване към система за гласова поща             |
| <b>Ново повикване</b>        | Осъществяване на ново повикване   |
| <b>Нулиране</b>              | Възстановяване на настройките по подразбиране                                   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>ОбрПов</b>            | Получаване на известие, когато даден зает вътрешен номер се освободи        |
| <b>ОПриемане</b>         | Отговор на повикване, което звъни на назначена група                        |
| <b>Отговор</b>           | Отговаряне на повикване   |
| <b>Отказ</b>             | Отмяна на действие или изход от даден екран, без да се приемат промените    |
| <b>ОтсПосл</b>           | Отстраняване на последния участник, добавен към конферентен разговор        |
| <b>още</b>               | Показване на допълнителни екранни бутони                                    |
| <b>Повторно набиране</b> | Повторно набиране на последния набран номер                                 |
| <b>ПокКонф</b>           | Създаване на конферентен разговор с покана                                  |
| <b>ПреВс</b>             | Задаване/отмяна на препращане на повиквания                                 |
| <b>Премахване</b>        | Отстраняване на участник от конферентен разговор                            |
| <b>Прехвърляне</b>       | Прехвърляне на разговор   |
| <b>ПриГрР</b>            | Отговор на повикване, което звъни на друга група или друга линия            |
| <b>Прием</b>             | Отговор на повикване, което звъни на друг телефон в рамките на вашата група |
| <b>РедНом</b>            | Редактиране на номер в регистър с повиквания                                |
| <b>СписУч</b>            | Показване на участниците в конферентен разговор                             |
| <b>СърНаб</b>            | Набиране с индексен номер за бързо набиране                                 |
| <b>Съобщ</b>             | Достъп до системата за гласови съобщения                                    |
| <b>Търсене</b>           | Търсене на запис в телефонния указател                                      |
| <<                       | Изтриване на въведените знаци   |
| >>                       | Придвижване през въведените знаци   |





## Икони на екрана на телефона

| Състояние на линията и повикването  |   |
|---|---|
|    | Препращането на повикванията е разрешено                                    |
|    | Задържано повикване, отдалечено задържано повикване                         |
|    | Повикване с установена връзка   |
|    | Отворена линия  |
|    | Затворена линия   |
|    | Входящо повикване   |
|    | Активна споделена линия   |
|    | Повикване с потвърдено право на достъп                                      |
|    | Шифровано повикване   |
| Други функции   |   |
|    | Номерът за бързо набиране е конфигуриран                                    |
|    | Чакащо съобщение  |
|  | Избрана опция   |
|  | Разрешена функция   |
|  | Можете да редактирате запис на URL адрес в регистър с повиквания (само SIP) |

## Аудио или видео режим

|   |  |
|---|--|
|  | Използва се слушалката   |
|  | Високоговорителят се използва (функцията за използване на високоговорителя е включена) |
|  | Видеото е разрешено (само за Cisco Unified IP телефон 7911G с SCCP)                    |

## Икони на бутони

|   |                   |
|---|-------------------|
|  | Сила на звука     |
|  | Навигация         |
|  | Задържане         |
|  | Меню с приложения |