

## Najčešći zadaci telefona

Upućivanje poziva	Podignite slušalicu prije ili poslite biranju broja.
Biranje broja ponovo	Pritisnite tipku <b>PonBir</b> .
Razgovaranje pomoću slušalice i slušanje odgovora na zvučniku	(Samo za način Slušaju svi.) Pritisnite tipku <b>GListen</b> .
Slušanje samo na zvučniku	(Samo za način Nadzor.) Pritisnite tipku <b>Nadzor</b> .
Uporaba zapisa poziva	Pritisnite  i izaberite <b>Imenici &gt; Propušteni pozivi, Upućeni pozivi ili Primljeni pozivi</b> . Izaberite broj i pritisnite <b>Biraj</b> .
Mijenjanje broja	Pritisnite <b>UrediBir</b> , << ili >>.
Zadržavanje/nastavak razgovora	Označite poziv koji želite staviti na čekanje ili vratiti s čekanja i pritisnite  .
Prijenos poziva na novi broj	Pritisnite <b>Prijenos</b> , unesite broj i ponovno pritisnite <b>Prijenos</b> .
Pokretanje uobičajenog (ad hoc) konferencijskog poziva	Pritisnite <b>više &gt; Konfer.</b> i birajte sudionika, a potom ponovno pritisnite <b>Konfer.</b>



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)



### BRZI PREGLED



## Cisco Unified IP Phone 7906G i 7911G Vodič za telefon za Cisco Unified Communications Manager 8.0

Najčešći zadaci telefona  
Definicije funkcijskih tipki  
Ikone zaslona telefona  
Ikone gumba

## Definicije funkcijskih tipki

<b>Ažuriraj</b>	Osvježavanje sadržaja
<b>Biraj</b>	Biranje telefonskog broja.
<b>GListen</b>	Razgovaranje pomoću slušalice i slušanje odgovora na zvučniku (slušanje skupine)
<b>GLOff</b>	Onemogućavanje slušanja skupine
<b>Hvataj</b>	Odgovaranje na poziv koji zvoni na drugom telefonu u vašoj skupini
<b>HvatGPoz</b>	Odgovaranje na poziv koji zvoni u drugoj skupini ili na drugoj liniji
<b>IskljSud</b>	Uklanjanje posljednjeg sudionika dodanog u konferenciju
<b>Izbriši</b>	Brisanje zapisa ili postavki
<b>Izbriši</b>	Uklanjanje znakova s desne strane pokazivača prilikom uporabe funkcije <b>UredBir</b>
<b>Izbriši</b>	Vraćanje postavki na zadane vrijednosti
<b>Izlaz</b>	Povratak na prethodni zaslon
<b>Konfer.</b>	Stvaranje konferencijskog poziva
<b>KonfPop</b>	Pregled sudionika konferencije
<b>MonIsklj</b>	Isključivanje funkcije nadzora
<b>NačVid</b> (samo za SCCP)	Izbor video načina rada
<b>Nazor</b>	Slušanje poziva na zvučniku
<b>Ne uzn</b>	Isključivanje/uključivanje opcije Ne uznemiravaj
<b>Novi Poziv</b>	Upućivanje novog poziva
<b>Odgovori</b>	Odgovaranje na poziv
<b>OPickUp</b>	Odgovaranje na poziv koji zvoni u pridruženoj skupini
<b>PonBir</b>	Ponovno biranje posljednjega biranog broja

<b>Poništi</b>	Poništenje naredbe ili izlaz iz zaslona bez provedbe promjena
<b>Poruke</b>	Pristup sustavu glasovne pošte
<b>PovPoziv</b>	Primanje obavijesti kada zauzeti kućni broj postane dostupan
<b>PrekPoz</b>	Prekid trenutnoga poziva
<b>Prijenos</b>	Prijenos poziva
<b>ProsSve</b>	Postavljanje/poništavanje proslijedivanja poziva
<b>QRT</b>	Dojava poteškoća s pozivima administratoru sustava
<b>SkraćBir</b>	Biranje pomoću indeksnog broja brzog biranja
<b>Spremnik</b>	Smještanje poziva u spremnik
<b>Sudjel.</b>	Pokretanje konferencije sa sastankom
<b>Traži</b>	Pretraživanje popisa imenika
<b>TrPreusm</b>	Slanje ili preusmjerenje poziva na sustav glasovnih poruka
<b>Ukloni</b>	Uklanjanje sudionika iz konferencije
<b>Upad</b>	Pridruživanje pozivu na zajedničkoj liniji
<b>UpadUPoz</b>	Pridruživanje aktivnom pozivu na zajedničkoj liniji i uspostavljanje konferencijskog poziva
<b>UrediBir</b>	Uređivanje broja u zapisu s pozivima
<b>više</b>	Prikaz dodatnih funkcijskih tipki
<b>Zatvori</b>	Zatvaranje trenutnoga prozora
<<	Brisanje unesenih znakova
>>	Kretanje kroz unesene znakove

## Ikone zaslona telefona

### Status linije i poziva

	Omogućeno proslijedivanje
	Poziv na čekanju; udaljeno upravljanje poziva na čekanju
	Spojeni poziv
	Podignuta slušalica
	Spuštena slušalica
	Dolazni poziv
	Zajednička linija se trenutno koristi
	Provjereni poziv
	Šifrirani poziv

### Ostale značajke

	Konfigurirano brzo biranje
	Poruka na čekanju
	Odabrana mogućnost
	Omogućena značajka
	URL unos u zapisu poziva spreman je za uređivanje (samo za SIP)

### Audio ili video način

	Slušalica se koristi
	Koristi se zvučnik (uključen nadzor)
	Video omogućen (Cisco Unified IP Phone 7911G samo sa SCCP)

## Ikone gumba

	Glasnoća
	Navigacija
	Čekanje
	Izbornik aplikacija