

Tarefas comuns do telefone

Efetuar uma chamada	Pegue o fone antes ou depois de discar um número.
Rediscar um número	Pressione Redis .
Conversar usando o monofone e ouvir no alto-falante	(Apenas modo Escuta em grupo.) Pressione GListen .
Ouvir apenas no alto-falante	(apenas modo Monitor.) Pressione Monitor .
Utilizar os registros de chamadas	Pressione ☎ e selecione Diretórios > Chamadas perdidas, Chamadas efetuadas ou Chamadas recebidas . Selecione um número e pressione Discar .
Editar um número	Pressione EdtDisc , << ou >>.
Colocar uma chamada em espera/retomar uma chamada	Destaque uma chamada para colocar em espera ou retomar da espera e pressione ⏸ .
Transferir uma chamada para um novo número	Pressione Transferir , insira o número e pressione Transferir novamente.
Iniciar uma chamada de conferência padrão (ad hoc)	Pressione mais > Confrn , disque para o participante e pressione Confrn novamente.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)



CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA



Manual do telefone IP Cisco Unified 7906G e 7911G para o Cisco Unified Communications Manager 8.0

Tarefas comuns do telefone
Definições das teclas de função
Ícones da tela do telefone
Ícones de botões

Definições das teclas de função

Apagar	Redefinir configurações padrão
Atender	Atender uma chamada
Atual.	Atualizar o índice
Canc.	Cancelar uma ação ou sair da tela sem aplicar as alterações
Captura	Atender uma chamada que está tocando em outro telefone do seu grupo
Confrn	Criar uma chamada em conferência
DesÚltC	Desligar o último participante adicionado à conferência
Desvlme	Enviar ou redirecionar uma chamada para um sistema de mensagens de voz
DiscAbr	Discar usando um número de índice de discagem rápida
Discar	Discar um número de telefone
DsvTdCh	Configurar/cancelar o desvio de chamadas
EdtDisc	Editar um número em um registro de chamadas
Estac.	Armazenar uma chamada utilizando Estacionamento de chamadas
Excluir	Remover os caracteres à direita do cursor ao utilizar EdtDisc
Fechar	Fechar a janela atual
GListen	Conversar usando o monofone e ouvir no alto-falante (Escuta em grupo)
GLOff	Desativar a Escuta em grupo
GrpCapt	Atender uma chamada que está tocando em um outro grupo ou em uma outra linha

Interc	Participar de uma chamada em uma linha compartilhada
IntercC	Adicionar-se a uma chamada em uma linha compartilhada e estabelecer uma conferência
Limpar	Excluir registros ou definições
LstCnf	Ver os participantes da conferência
mais	Ver teclas de função adicionais
MeetMe	Organizar uma chamada de conferência Meet-Me
Mens.	Acessar o sistema de correio de voz
ModoVíd (apenas SCCP)	Escolher um modo de exibição de vídeo
MonDslg	Desativar a função Monitor
Monitor	Ouvir uma chamada no alto-falante
NaoPtb	Ativar/desativar a função Não perturbar (NaoPtb)
NovaCh.	Efetuar uma nova chamada
OutrCap	Atender uma chamada que está tocando em um grupo associado
Procurar	Procurar em uma lista de diretórios
QRT	Enviar problemas relacionados a chamadas ao administrador do sistema
ReCham	Receber uma notificação quando um ramal ocupado estiver disponível
Rediscar	Rediscar o último número discado
Remover	Remover um participante da conferência
Sair	Voltar à tela anterior
TermCh.	Desligar a chamada atual
Transferir	Transferir uma chamada
>>	Mover-se pelos caracteres inseridos
<<	Excluir caracteres inseridos

Ícones da tela do telefone

Status da linha e da chamada

	Desvio de chamadas ativado
	Chamada em espera; chamada remota em espera
	Chamada estabelecida
	Fora do gancho
	No gancho
	Chamada recebida
	Linha compartilhada em utilização
	Chamada autenticada
	Chamada encriptada

Outras funções

	Discagem rápida configurada
	Mensagem em espera
	Opção selecionada
	Função ativada
	A entrada da URL em um registro de chamada está pronta para edição (apenas SIP)

Modo de áudio ou vídeo

	Monofone em uso
	Alto-falante em uso (Monitor ativado)
	Vídeo ativado (Telefone IP Cisco Unified 7911G apenas com SCCP)

Ícones de botões

	Volume
	Navegação
	Espera
	Menu de aplicações