

## Tarefas comuns do telefone

Efectuar uma chamada	Levante o auscultador antes ou depois de marcar um número.
Remarcar um número	Prima <b>ReMarc.</b>
Falar utilizando o auscultador e ouvir no altifalante	(Apenas modo Escuta de grupos.) Prima <b>EGrupos.</b>
Ouvir apenas no altifalante	(Apenas modo Monitorização.) Prima <b>Monitor.</b>
Utilizar os registos de chamadas	Prima  e seleccione <b>Directórios &gt; Chamadas perdidas, Chamadas efectuadas ou Chamadas recebidas.</b> Seleccione um número e prima <b>Marcar.</b>
Editar um número	Prima <b>EdtMarc, &lt;&lt; ou &gt;&gt;.</b>
Colocar em espera/retomar uma chamada	Realce uma chamada a colocar em espera ou retome uma chamada em espera e prima  .
Transferir uma chamada para um número novo	Prima <b>Transferir,</b> introduza o número e, em seguida, prima novamente <b>Transferir.</b>
Começar uma chamada em conferência padrão (ad hoc)	Prima <b>mais &gt; Confrn,</b> marque o número do participante e, em seguida, prima novamente <b>Confrn.</b>



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)



### CARTÃO DE REFERÊNCIA



## Manual do telefone IP Cisco Unified 7906G e 7911G para o Cisco Unified Communications Manager 8.0

Tarefas comuns do telefone  
Definições das teclas de função  
Ícones do ecrã do telefone  
Ícones de teclas

## Definições das teclas de função

<b>Actual.</b>	Actualizar o conteúdo
<b>Apagar</b>	Repor as predefinições
<b>Atender</b>	Atender uma chamada
<b>Cancelar</b>	Cancelar uma acção ou sair do ecrã sem aplicar as alterações
<b>Captura</b>	Atender uma chamada a tocar noutro telefone do seu grupo
<b>Confrn</b>	Criar uma chamada em conferência
<b>DesÚltC</b>	Desligar o último participante adicionado a uma chamada em conferência
<b>DND</b>	Activar/desactivar Não interromper (DND - Do Not Disturb)
<b>DsvTdCh</b>	Configurar/cancelar o desvio de chamadas
<b>EdtMarc</b>	Editar um número num registo de chamadas
<b>EGrupos</b>	Falar utilizando o auscultador e ouvir no altifalante (Escuta de grupos)
<b>Elimin.</b>	Remover caracteres à direita do cursor quando utiliza a EdtMarc
<b>EncamD</b>	Enviar ou redireccionar uma chamada para um sistema de mensagens de voz
<b>Fechar</b>	Fechar a janela actual
<b>GLOff</b>	Desactivar Escuta de grupos
<b>GrpCapt</b>	Atender uma chamada a tocar noutro grupo ou noutra linha
<b>Interc</b>	Participar numa chamada de uma linha partilhada
<b>IntercC</b>	Participar numa chamada numa linha partilhada e estabelecer uma conferência

<b>Limpar</b>	Eliminar registos ou definições
<b>LstCnf</b>	Visualizar participantes numa conferência
<b>mais</b>	Visualizar teclas de função adicionais
<b>MarcAbr</b>	Marcar através de número de índice de marcação rápida
<b>Marcar</b>	Marcar um número de telefone
<b>MeetMe</b>	Servir como anfitrião de uma chamada em conferência Meet-Me
<b>ModoVíd</b> (apenas SCCP)	Escolher um modo de apresentação de vídeo
<b>MonDslg</b>	Desactivar a função de monitorização
<b>Monitor</b>	Ouvir uma chamada no altifalante
<b>Msgs</b>	Aceder ao sistema de correio de voz
<b>NovaCh.</b>	Efectuar nova chamada
<b>OCaptura</b>	Atender uma chamada a tocar num grupo associado
<b>Procurar</b>	Procurar uma lista de directórios
<b>QRT</b>	Submeter problemas de chamadas para o administrador do sistema
<b>ReCham</b>	Receber uma notificação quando uma extensão ocupada fica disponível
<b>ReMarc.</b>	Remarcar o último número marcado
<b>Remover</b>	Remover um participante da conferência
<b>Reter</b>	Armazenar uma chamada utilizando a Retenção de chamadas
<b>Sair</b>	Voltar ao ecrã anterior
<b>TermCh.</b>	Desligar a chamada em curso
<b>Transferir</b>	Transferir uma chamada
<b>&gt;&gt;</b>	Deslocar-se através dos caracteres introduzidos
<b>&lt;&lt;</b>	Eliminar os caracteres introduzidos

## Ícones do ecrã do telefone

### Estado da linha e chamada

	Desvio de chamadas activado
	Chamada em espera; chamada remota em espera
	Chamada estabelecida
	Fora do descanso
	No descanso
	Chamada recebida
	Linha partilhada em utilização
	Chamada autenticada
	Chamada encriptada

### Outras funcionalidades

	Marcação rápida configurada
	Mensagem em espera
	Opção seleccionada
	Função activada
	Entrada de URL num registo de chamadas pronta para edição (apenas SIP)

### Modo de áudio ou vídeo

	Auscultador em utilização
	Altifalante em utilização (Monitorização activada)
	Vídeo activado (apenas telefone IP Cisco Unified 7911G com SCCP)

## Ícones de teclas

	Volume
	Navegação
	Espera
	Menu de aplicações