



## Algemene telefoontaken

Een gesprek in de wachtstand zetten en hervatten	Druk op <b>Wacht</b> of <b>Hervat</b> .
Een gesprek doorschakelen naar een nieuw nummer	Selecteer <b>Opties &gt; Doorvb</b> , voer een doelnummer in en druk nogmaals op <b>Opties &gt; Doorvb</b> .
Een nummer opnieuw kiezen	Druk twee keer op  of druk op <b>Opties &gt; Herhaal</b> .
Een standaard-conferentiegesprek starten	Kies <b>Opties &gt; Confrn</b> . Kies een nummer en kies vervolgens <b>Opties &gt; Confrn</b> . Herhaal deze handeling voor elke deelnemer.
Uw toestel doorschakelen	Kies <b>Opties &gt; DschakAll</b> . Voer het telefoonnummer in waarnaar u alle gesprekken wilt doorschakelen. Als u wilt annuleren, kiest u <b>Opties &gt; DschakAll</b> .
Logboeken met gesprekken gebruiken	Kies in de <b>Telefoonlijst (Boek) &gt; Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken</b> of <b>Gevoerde gesprekken</b> . Blader naar een naam en druk op <b>Kies</b> of op  om het bijbehorende nummer te bellen.
Een gedeelde lijn wisselen tussen een bureautelefoon en een draadloze telefoon	Druk op de telefoon waarop het gesprek actief is op <b>Wacht</b> . Selecteer op de andere telefoon het gesprek op de gedeelde lijn en druk op <b>Hervat</b> om het gesprek aan te nemen.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17611-01



### REFERENTIEKAART









## Cisco Unified Draadloze IP-telefoon 7921G voor Cisco Unified Communications Manager 7.0

De telefoon gebruiken  
Sneltoetsen en knoppen  
Overzicht van sneltoetsen  
Tekst invoeren  
Pictogrammen op het telefoonscherm  
Algemene telefoontaken

## De telefoon gebruiken

De telefoon in- en uitschakelen	Houd  ingedrukt totdat de telefoon in- of uitschakelt.
Telefoonfuncties openen	Druk op <b>Opties</b> voor de lijst met functies: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op het corresponderende cijfer van een functie of</li> <li>• Blader naar de gewenste functie en druk op .</li> </ul>
Opties in het hoofdmenu openen	Druk op de navigatietoets om naar een van de volgende opties te gaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menu Telefoonlijst (<b>Boek</b>)</li> <li>• Lijnweergave (<b>Telefoon</b>)</li> <li>• Menu Instellingen (<b>Gereedschap</b>)</li> <li>• Menu Services (<b>Wereldbol</b>)</li> </ul> Druk op de nummertoes voor de corresponderende menuoptie.
Uw telefoonboek openen	Druk op <b>Tel.boek</b> of <b>Telefoonlijst &gt; Telefoonboek</b> .
Helderheid van het scherm aanpassen	Kies <b>Instellingen &gt; Telefooninstellingen &gt; Scherminstellingen</b> en selecteer <b>Helderheid scherm</b> . Druk op  of op  en druk vervolgens op <b>Opslaan</b> .

## Sneltoetsen en knoppen


Beltoon instellen op trillen of belsignaal	Houd  ingedrukt.
Voicemailberichten openen	Houd  ingedrukt.
Volume van het belsignaal, de handset of de luidspreker aanpassen	Druk op  naar boven of naar beneden.
Geluid van de telefoon dempen of het dempen opheffen	Druk op  .
Wisselen tussen de luidspreker en de handset	Houd  ingedrukt.
Toetsenblok vergrendelen	Houd  ingedrukt.
Toetsenblok ontgrendelen	Druk op <b>Ontgrendelen</b> en vervolgens op <b>OK</b> .

## Overzicht van sneltoetsen

<b>Bericht</b>	Uw voicemail openen
<b>Conflst</b>	Een lijst weergeven van de deelnemers aan een conferentiegesprek
<b>Confrn</b>	Een conferentiegesprek opzetten
<b>DirDrvb</b>	Twee gesprekken met elkaar doorverbinden
<b>dOml</b>	Een gesprek doorsturen naar uw voicemailsysteem
<b>Doorvb</b>	Een gesprek doorverbinden
<b>DschakAll</b>	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren
<b>GOpn</b>	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in een andere groep of via een andere lijn
<b>Inbrkn</b>	Inbreken in een bestaand gesprek op een gedeelde lijn
<b>KiezBew</b>	Een nummer in een gesprekslogboek bewerken
<b>KortKies</b>	Een nummer kiezen met een snelkiescode
<b>MCID</b>	Verdachte oproepen rapporteren
<b>MeetMe</b>	Een Meet-Me-conferentiegesprek starten
<b>NST</b>	Niet storen (NST) in-/uitschakelen
<b>Opnemen</b>	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in uw groep
<b>Park</b>	Een gesprek opslaan met Gesprek parkeren
<b>QRT</b>	Problemen met gesprekken doorsturen naar de systeembeheerder
<b>Samenv</b>	Verschillende gesprekken op dezelfde lijn samenvoegen om een conferentiegesprek tot stand te brengen
<b>SLog</b>	Aan- en afmelden bij uw speurgroep
<b>Tel.boek</b>	Uw telefoonboek openen
<b>TrgBlIn</b>	Een terugbelopdracht ontvangen wanneer een bezet toestel weer beschikbaar is
<b>Verwij</b>	Een deelnemer uit een conferentiegesprek verwijderen
<b>Vrvdr</b>	De deelnemer verwijderen die het laatst is toegevoegd aan een conferentiegesprek


## Tekst invoeren


**Teken** - Druk een of meerdere keren op een toets.

**Spatie** - Druk op .


**Cijfer** - Druk op de toets voor het cijfer.

**Symbol** - Druk op een van de volgende toetsen:

 voor de tekens \* + - / = \ ; :














 voor spatie , . ‘ “ | \_ ~ ’

 voor de tekens # ? ( ) [ ] { }




 voor de tekens ! @ < > \$ % ^ & %

## Pictogrammen op het telefoonscherm

### Lijn- en gespreksstatus

	Van de haak
	Verbonden gesprek
	Gesprek in de wacht
	Doorschakelen gesprekken ingeschakeld
	Gedeelde lijn in gebruik
	Binnenkomend gesprek of een binnenkomend gesprek op een BLF-lijn (BLF Opnemen)
	BLF-lijn is actief
	BLF-lijn is niet actief
	BLF-lijn heeft de status Niet storen
	Snelkiezen, logboek met gesprekken of telefoonlijst (BLF-status onbekend)
	Intercomlijn niet-actief
	Intercomlijn in eenrichtings-audiogesprek
	Intercomlijn in tweerichtings-audiogesprek

### Lijnfuncties

	Telefoonlijn
	Service-URL
	Voicebericht

### Overige functies

	Dempen aan
	Headset actief
	Luidspreker actief
	Belsignaal uit (stille modus)
	Belsignaal en trillen aan
	Alleen trillen
	Toepassing actief
	Status Radiosignaal
	Geen radiosignaal
	Status laden batterij
	Aangesloten op bureaulader
	Aangesloten op bureaulader met belsignaal uit (stille modus)
	Toetsenblok vergrendeld
	Zakelijk nummer van contactpersoon
	Privé-nummer van contactpersoon
	Mobiel nummer van contactpersoon
	Ander nummer van contactpersoon