

تعريفات الأزرار الوظيفية

>>	حذف الحروف التي تم إدخالها
<<	التنقل خلال الحروف التي تم إدخالها
DND	تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة عدم الإزعاج (DND)
إزالة	إزالة مشارك من مكالمة مؤتمر
إزالة المشترك الأخير	إسقاط الطرف الأخير الذي تمت إضافته إلى مكالمة المؤتمر
استلام ج	الرد على مكالمة واردة إلى مجموعة أخرى أو خط آخر.
إشراك	إنشاء مكالمة مؤتمر
إعادة طلب	إعادة طلب آخر رقم تم طلبه
إغلاق	إغلاق الإطار الحالي
إنهاء المكالمة	قطع اتصال المكالمة الحالية أو مكالمة الاتصال الداخلي الحالية
إلغاء	إلغاء أحد الإجراءات أو الخروج من الشاشة بدون تطبيق التغييرات
بحث	البحث عن قائمة دليل
تبلغ	إرسال مشكلات المكالمات إلى مسؤول النظام
تحديث	إنعاش المحتوى
تحديد	تحديد عنصر قائمة أو مكالمة
تحويل	تحويل مكالمة
تعديل	تحرير رقم في سجل المكالمات
تعليق	تخزين مكالمة باستخدام ميزة تعليق المكالمة
تفاصيل	فتح سجل تفاصيل لمكالمة متعددة الأطراف في سجل المكالمات لم يتم الرد عليها وسجل مكالمات مستلمة
التقاط	الرد على مكالمة واردة إلى هاتف آخر في مجموعتك



المرجع السريع



دليل هاتف Cisco Unified IP لنظام Cisco Unified Communications Manager الإصدار 8.0 (SIP و SCCP)

لهواتف Cisco Unified IP رقم 7962G
و7942G و7961G-GE و7961G
و7941G-GE و7941G

تعريفات الأزرار الوظيفية

رموز شاشة الهاتف

رموز الأزرار

مهام الهاتف العادية

مهام الهاتف العادية

اضغط	عرض التعليمات المباشرة على الهاتف
ارفع السماع قبل طلب الرقم أو بعد طلبه.	إجراء مكالمة
اضغط إعادة الطلب. أو اضغط زر التنقل أثناء وجود السماع في وضع الإغلاق لعرض سجل المكالمات الصادرة.	إعادة طلب رقم
ارفع سماع الهاتف.	التحويل إلى سماع الهاتف أثناء مكالمة
اضغط أو ، ثم أغلق سماع الهاتف.	التحويل إلى المكبر أو سماع الرأس أثناء مكالمة
اضغط	كتم صوت الهاتف
اضغط لاختيار سجل مكالمات. للقيام بالطلب، قم بتمييز قائمة وارفع سماع الهاتف.	استخدام سجلات المكالمات الخاصة بك
اضغط تعديل، >> أو <<.	تحرير رقم
اضغط انتظار أو متابعة.	وضع مكالمة في الانتظار/متابعة مكالمة
اضغط تحويل، وأدخل الرقم، ثم اضغط تحويل مرة أخرى.	تحويل مكالمة إلى رقم جديد
اضغط زر نظام الاتصال الداخلي، ثم أدخل رقمًا إذا لزم الأمر، ثم تحدث بعد سماع النغمة.	إجراء مكالمة اتصال داخلي
اضغط مزيد < مؤتمر، واطلب المشارك ثم اضغط مؤتمر مرة أخرى.	بدء مكالمة مؤتمر قياسية (غير مباشرة)

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

رموز شاشة الهاتف

تمكين الفيديو (SCCP فقط)	
ميزة تم تعيينها لزر	
استضافة برقم داخلي تم تعيينها لزر	
ميزة وضع مكالمة في الانتظار تم تعيينها لزر	
مؤتمر تم تعيينه لزر	
تحويل تم تعيينه لزر	
URL الخاص بخدمة الهاتف تم تعيينه لزر	
إدخال URL في سجل مكالمات جهاز التحرير (SIP فقط)	
خيار محدد	
ميزة مُمكنة	

رموز الأزرار

الرسائل	
الخدمات	
تعليمات	
الدلائل	
إعدادات	
مستوى الصوت	
المكبر	
الانتظار	
قائمة التطبيقات	

ميزة إعادة توجيه المكالمات مُمكنة	
المكالمة في وضع انتظار، المكالمة البعيدة في وضع انتظار	
توجد مكالمة تم توصيلها	
توجد مكالمة واردة	
السماعة مرفوعة	
السماعة مغلقة	
الخط المشترك قيد الاستخدام	
رسالة في الانتظار	
مكالمة تمت مصادقتها	
مكالمة مشفرة	
الخط المراقب من BLF مشغول	
الخط المراقب من BLF في حالة حمول	
الخط المراقب من BLF يصدر رنيناً (التقاط من BLF)	
طلب سريع أو سجل مكالمات أو قائمة دليل (حالة الخط غير معروفة)	
الخط في حالة عدم الإزعاج (ميزة BLF)	
خط اتصال داخلي خامل	
مكالمة اتصال داخلي ذات اتجاه واحد	
مكالمة اتصال داخلي ثنائية الاتجاه	
سماعة الهاتف قيد الاستخدام	
سماعة الرأس قيد الاستخدام	
مكبر صوت الهاتف قيد الاستخدام	

النقطة أ	الرد على مكالمة واردة في مجموعة مرتبطة
توجيه كل	إعداد/إلغاء إعادة توجيه المكالمات
حذف	إزالة الحروف الموجودة على يمين المؤشر عند استخدام وظيفة تحرير طلب
حفظ	حفظ الإعدادات التي تم اختيارها
تحويل فوري	تحويل مكالمة إلى نظام رسائل صوتية أو إعادة توجيهها
خروج	العودة إلى الشاشة السابقة
رئيسي	عرض قائمة التعليمات الرئيسية
رد	الرد على مكالمة
روابط	عرض موضوعات التعليمات ذات الصلة
سابق	الرجوع إلى موضوع التعليمات السابق
ضم	دمج مكالمات موجودة لإنشاء مكالمة مؤتمر
اتصال	طلب رقم هاتف
وضع فيديو (SCCP فقط)	اختيار وضع عرض الفيديو
مباشر	استضافة اتصال مباشر بمكالمة مؤتمر
متابعة	متابعة مكالمة تم وضعها في الانتظار
طلب مختصر	الطلب باستخدام رقم فهرس طلب سريع
مداخلة	إضافة نفسك إلى مكالمة على خط مشترك
مداخلة بمؤتمر	إضافة نفسك إلى مكالمة على خط مشترك وإنشاء مؤتمر
مزيد	عرض مزيد من الأزرار الوظيفية
مسح	حذف السجلات أو الإعدادات
مسح	إعادة تعيين الإعدادات إلى قيمها الافتراضية
مشاركون	عرض المشاركين في مؤتمر
معاودة الاتصال	استلام رسالة إعلام عندما يصبح أحد الأرقام الداخلية المشغولة متوفراً
مكالمة جديدة	إجراء مكالمة جديدة