

# Dažnai naudojamos telefono užduotys

Telefono prijungtinio žinyno peržiūra	Paspauskite
Skambinimas	Pakelkite ragelį ir surinkite numerį arba pakelkite surinkę.
Numerio perrinkimas	Paspauskite <b>Perrnk</b> . Arba padėjė ragelį paspauskite žvalgymo mygtuką ir pamatysite rinktų numerių žurnalą.
Pokalbio metu persijungti į ragelį	Pakelkite ragelį.
Pokalbio metu persijungti į garsiakalbį arba ausines	Paspauskite  arba  ir padėkite ragelį.
Telefono nutildymas	Paspauskite
Naudojimasis skambučių žurnalais	Paspauskite  ir pasirinkite skambučių žurnalą. Kad paskambintumėte, pažymėkite punktą ir pakelkite ragelį.
Numerio taisymas	Paspauskite <b>TaisNr</b> , <> arba >>.
Pokalbio užlaikymas/pratęsimas	Paspauskite <b>Užlaikyti</b> arba <b>Tęsti</b> .
Pokalbio persiuntimas kitu numeriu	Paspauskite <b>Persiųsti</b> , įveskite numerį ir dar kartą paspauskite <b>Persiųsti</b> .
Pokalbis vidiniu ryšiu	Paspauskite vidinio ryšio mygtuką, įveskite numerį (jei reikia) ir išgirdė toną kalbėkite.
Standartinio („ad hoc“) konferencinio pokalbio užmezgimas	Paspauskite <b>daugiau &gt; Konferencija</b> , surinkite pašnekovo numerį ir paspauskite <b>Konferencija</b> dar kartą.

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)  
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



## TRUMPASIS VADOVAS



## „Cisco Unified“ IP telefonas, skirtas „Cisco Unified Communications Manager 8.0“ (SCCP ir SIP)

Skirta „Cisco Unified IP Phone“ 7975G, 7971G-GE, 7970G, 7965G, ir 7945G

Programinių klavišų apibrėžtys  
Telefono ekrano piktoramas  
Mygtukų piktoramas  
Dažnai naudojamos telefono užduotys

# Programinių klavišų apibrėžtys

Atgal	Grįžti į ankstesnę Žinyno temą
Atsiliepti	Atsiliepti į skambutį
Ašaukti	Ašaukti veiksma arba išeiti iš ekrano nepritaikius pakeitimų
BaigtPok	Baigt esamą įprastą arba vidinio ryšio pokalbį
daugiau	Rodyti papildomus programinius klavišus
DND	I Jungti/išjungti netrukdymo funkciją (DND)
GPerimti	Atsiliepti į kitoje grupėje arba linijoje skambantį skambutį
Ieškoti	Ieškoti katalogų sąrašo
Išeiti	Grįžti į ankstesnį ekrana
Išsamiai	Praleistų ir priimtų skambučių žurnaluoose atverti išsamiai daugiašalio pokalbio informaciją
Išvalyti	Pašalinti išrašus arba nuostatas
Irašyti	Irašyti parinktas nuostatas
Išitr	Ištraukti į pokalbį bendroje linijoje
IšitrKnf	Ištraukti į pokalbį bendroje linijoje ir pradėti konferenciją
Konferencija	Pradėti konferencinį pokalbį
KPerimti	Atsiliepti į skambutį, kuris skamba susijusioje grupėje
Naikinti	Panaikinti konferencijos dalyvį
Naujas pokalbis	Pradėti naują pokalbį
Naujinti	Atnaujinti turinį
Nukelti	Irašyti pokalbį naudojantis pokalbio nukėlimo funkcija
Nukreipt	Nukreipti skambutį į balsu pašto sistemą
Nuorodos	Peržiūrėti susijusias Žinyno temas

<b>Pagrindinis</b>	Rodyti Žinyno pagrindinių meniu
<b>Pasirinkti</b>	Pasirinkti meniu punktą arba pokalbį
<b>PašPskDI</b>	Pašalinti paskutinį į konferencinį pokalbį ištraukta pašnekovą
<b>PerdVisus</b>	Nustatyti/atšaukti skambučių peradresavimą
<b>Perimti</b>	Atsilipti į skambutį, kuris skamba kitame jūsų grupės telefone
<b>Perrnk</b>	Perrinkti paskutinį rinktą numerį
<b>Persiųsti</b>	Persiųsti skambutį
<b>Perskamb</b>	Gauti pranešimą, kai atsilaisvina užimtas plėtinys
<b>Rinkti</b>	Rinkti telefono numerį
<b>Sąrank</b>	Peržiūrėti konferencijos dalyvius
<b>SiųsPrbl</b>	Pateikti informaciją apie pokalbių problemas sistemos administratoriui
<b>Sujungti</b>	Sujungti esamus pokalbius į konferenciją
<b>Susitikime</b>	Pradėti „Susitikime“ tipo konferencinį pokalbį
<b>SutrRink</b>	Rinkti numerį naudojant sparčiojo rinkimo rodyklės numerį
<b>Šalinti</b>	Šalinti simbolius, esančius į dešinę nuo žymiklio (pasirinkus „TaisNr.“)
<b>TaisNr</b>	Skambučių žurnale pataisyti numerį
<b>Testi</b>	Testi užlaikomą skambutį
<b>Trinti</b>	Atstatyti numatytašias nuostatas
<b>Užverti</b>	Užverti esamą langą
<b>VaizdVeiks (tik SCCP)</b>	Pasirinkti vaizdo rodymo režimą
<<	Šalinti įvestus simbolius
>>	Pereiti per įvestus simbolius

## Telefono ekrano piktogramos

	Ijungtas vaizdas (tik SCCP)
	Mygtukui prisikirta funkcija
	Mygtukui prisikirtas mobilumas
	Mygtukui prisikirtas užlaikymas
	Mygtukui prisikirta konferencija
	Mygtukui prisikirtas persiuntimas
	Mygtukui prisikirtas telefono paslaugų URL
	URL įrašas paruoštas taisytį (tik SIP)
	Parinkties nurodyta
	Funkcija aktyvi
	Pranešimai
	Paslaugos
	Žinynas
	Katalogai
	Nuostatos
	Garsumas
	Garsiakalbis
	Nutildymas
	Ausinės

	Ijungtas skambučių peradresavimas
	Pokalbis užlaikomas; nuotolinis pokalbis užlaikomas
	Sujungtas pokalbis
	Gaunamasis skambutis
	Ragelis nukeltas
	Ragelis padėtas
	Bendra linija naudojama
	Laukia pranešimas
	Patvirtintos tapatybės pokalbis
	Šifruotas pokalbis
	BLF stebima linija užimta
	BLF stebima linija laisva
	BLF stebimoje linijoje skamba skambutis (BLF perėmimas)
	Spartusis rinkimas, skambučių žurnalas arba katalogų sąrašas (linijos būseną nežinoma)
	Ijungtas linijos netrukdymo režimas (BLF funkcija)
	Laisva vidinio ryšio linija
	Vienkryptis vidinio ryšio pokalbis
	Dvikryptis vidinio ryšio pokalbis
	Naudojamas ragelis
	Naudojamos ausinės
	Naudojamas garsiakalbis

## Mygtukų piktogramos

	Pranešimai
	Paslaugos
	Žinynas
	Katalogai
	Nuostatos
	Garsumas
	Garsiakalbis
	Nutildymas
	Ausinės