

## Seu telefone



- ① Indicador de chamada recebida ou correio de voz
- ② Câmera (Telefone IP Cisco 8845 e 8865)
- ③ Teclas de função e de sessão
- ④ Teclas de função
- ⑤ Voltar, Cluster de navegação (anel e botão **Selecionar**) e Liberar
- ⑥ Espera, Transferência e Conferência
- ⑦ Fone de ouvido, Alto-falante e Silenciar
- ⑧ Correio de voz, Aplicativos e Diretório
- ⑨ Volume

## Teclas de função e de sessão (modo de linha normal)

Use as teclas de função (lado esquerdo) para visualizar as chamadas em uma linha ou para acessar funções. Use as teclas de sessão (lado direito) para realizar tarefas como continuar uma chamada em espera.

Os botões iluminam-se para indicar o status:

- Verde, contínuo: chamada ativa
- Verde, intermitente: chamada em espera
- Âmbar, contínuo: linha particular em uso
- Âmbar, intermitente: chamada recebida
- Vermelho, fixa: linha remota em uso
- Vermelho, intermitente: linha remota em espera

## Fazer uma chamada

Insira um número e pegue o monofone.

## Atender uma chamada

Pressione a tecla de linha âmbar intermitente.

## Colocar uma chamada em espera

1. Pressione **Espera** .
2. Para retomar uma chamada em espera, pressione **Espera** novamente.

## Ver as suas chamadas recentes

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Selecione **Recentes**.
3. Selecione uma linha para ver.

## Transferir uma chamada para outra pessoa

1. De uma chamada que não está em espera, pressione **Transferir** .
2. Introduza o número de telefone da outra pessoa.
3. Pressione **Transferir** novamente.

## Adicionar outra pessoa a uma chamada

1. De uma chamada conectada que não está em espera, pressione **Conferência** .
2. Pressione **Chamadas ativas** para selecionar uma chamada em espera.
3. Pressione **Conferência** novamente.

## Fazer uma chamada com um fone de ouvido

1. Conecte um fone de ouvido.
2. Digite um número usando o teclado.
3. Pressione **Fone de ouvido** .

## Fazer uma chamada com o alto-falante

1. Digite um número usando o teclado.
2. Pressione **Alto-falante** .

## Silenciar seu áudio

1. Pressione **Silenciar** .
2. Pressione **Silenciar** novamente para desativar a função silenciar.

## Parar o seu vídeo

(Somente para o Telefone IP Cisco 8845 e 8865.)

1. Gire o obturador da câmera no sentido anti-horário para parar o seu vídeo.
2. Gire o obturador da câmera no sentido horário para iniciar o seu vídeo.


## Ouvir as suas mensagens de voz

Pressione **Mensagens**  e siga os comandos de voz. Para verificar as mensagens de uma linha específica, pressione a tecla de linha primeiro.


## Encaminhar todas as chamadas

1. Selecione uma linha e pressione **Encaminhar todas**.
2. Disque o número para o qual deseja encaminhar, ou pressione **Correio de voz**.
3. Para receber chamadas novamente, pressione **Desl desvio**.

## Regular o volume em uma chamada

Pressione **Volume**  para a esquerda ou para a direita para regular o volume do monofone, do fone de ouvido ou do alto-falante quando o telefone estiver em uso.

## Ajustar o volume do toque de chamada

Pressione **Volume**  para a esquerda ou para a direita para regular o volume do toque quando o telefone não estiver em uso.

## Alterar o toque

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Selecione **Configurações > Toque**.
3. Selecione uma linha.
4. Role pela lista de toques e pressione **Tocar** para ouvir uma amostra.
5. Pressione **Definir** e **Aplicar** para salvar uma seleção.

## Ajustar o brilho da tela

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Selecione **Configurações > Brilho**.
3. Pressione o cluster de navegação para a esquerda para diminuir ou para a direita para aumentar o brilho.
4. Pressione **Salvar**.

## Alterar o tamanho da fonte

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Selecione **Configurações > Tamanho da fonte**.
3. Selecione um tamanho de fonte.
4. Pressione **Salvar**.

## Emparelhar um dispositivo móvel

(Somente para o Telefone IP Cisco 8851, 8861 e 8865.)

1. Coloque o seu dispositivo móvel no modo detectável.
2. No seu Telefone IP, pressione **Aplicativos** .
3. Selecione **Bluetooth > Adicionar Bluetooth**.
4. Selecione o seu dispositivo móvel na lista de dispositivos disponíveis para emparelhar.
5. Verifique a senha no seu dispositivo móvel e no Telefone IP.
6. Quando for solicitado a salvar os contatos móveis, escolha tornar os contatos de seu dispositivo móvel e o histórico de chamadas disponíveis em seu telefone IP.

## Guia do usuário

Consulte o Guia do usuário completo em <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. Para obter uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse este URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Todas as marcas comerciais de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso da palavra "parceiro" não significa um relacionamento de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)